



EKSELANS BY ITS

AMPLIFICADORES PROGRAMABLES

AP 8

- Programación totalmente automática simplemente presionando un botón.
- Realiza de forma inteligente la configuración que mejor se adapta a cada instalación.
- 8 filtros programables en UHF
- Hasta 7 canales por filtro (56 MHz)
- Opción de cancelación de banda LTE

REFERENCIA	AP 8			
Código	071007			
Entradas		BI/FM	BIII/DAB	UHF
Frecuencias	MHz	47-108	174-230	470-790* / 862
Pérdidas de retorno	dB	>10	>10	>10
Ganancia	dB	27	25	50/35*
Regulación	dB	20	20	20
Máximo nivel de entrada	dB	90	80	45/95
Nivel de salida DIN 45004B	dBµV	114	114	116
Figura de ruido	dB	9	4	7
Selectividad (+ / -16 MHz)	dB	-	-	>16
Alimentación	Vac	230 +/-10%		
	Vdc	12/400 mA		



INCLUIDA

*790 MHz con LTE ON

Programador PR AP

Permite modificar los parámetros seleccionados automáticamente por el amplificador.

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
072002	PR AP	Programador AP Easy

