

FUENTES DE ALIMENTACIÓN CONMUTADAS

FA 24 S · FA 24 MINI · FA 12 MINI

- ✓ Tamaño ultra compacto
- ✓ Alto rendimiento
- ✓ Indicador LED de funcionamiento
- ✓ Discretas para uso doméstico
- ✓ FA 24 MINI: Medidas compatibles con cajas de montaje eléctricas
- ✓ FA 12 MINI: Diseñada para alimentar amplificadores de mástil con mezcla FI



FA 24 S



FA 24 MINI
FA 12 MINI

TABLA TÉCNICA

REFERENCIA		FA 24 S	FA 24 MINI	FA 12 MINI
Código		052003	052006	052005
Salidas	Nº	2	1	1
Frecuencias	MHz	47-862	47-1000	47 - 2150
Pérdidas de paso	dB	<4	<2	<2
Tensión de salida	Vdc	24	24	12 / 13-18
Corriente máxima	mA	150	150	250
Alimentación	Vac	100/240	100/240	100/240
Dimensiones	mm	86 x 65 x 23	47 x 71 x 23	47 x 71 x 23