

ALIMENTATIONS À DÉCOUPAGE

FA 24 S · FA 24 MINI · FA 12 MINI

- √ Taille ultra-compacte
- √ Haut rendement
- √ Indicateur LED
- √ Discrète pour un usage domestique
- √ FA 24 MINI S'intègre dans le montage des boîtes électriques
- √ FA 12 MINI : Conçu spécifiquement pour alimenter des amplificateurs de mât avec mélange SAT



FA 24 S



FA 24 MINI
FA 12 MINI

DONNEES TECHNIQUES

| RÉFÉRENCE | | FA 24 S | FA 24 MINI | FA 12 MINI |
|-------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|
| Code | | 052003 | 052006 | 052005 |
| Sorties | N° | 2 | 1 | 1 |
| Bande passante | MHz | 47-862 | 47-1000 | 47 - 2150 |
| Pertes d'insertion | dB | <4 | <2 | <2 |
| Tension de sortie | Vdc | 24 | 24 | 12 / 13-18 |
| Courant max. de sortie | mA | 150 | 150 | 250 |
| Alimentation électrique | Vac | 100/240 | 100/240 | 100/240 |
| Dimensions | mm | 86 x 65 x 23 | 47 x 71 x 23 | 47 x 71 x 23 |