

FONTES DE ALIMENTAÇÃO COMUTADAS

FA 24 S · FA 24 MINI · FA 12 MINI

- ✓ Tamanho ultra compacto
- ✓ Alto desempenho
- ✓ Indicador LED de funcionamento
- ✓ Discretas para uso doméstico
- ✓ FA 24 MINI: Medidas compatíveis com caixas de montagem elétricas
- ✓ FA 12 MINI: Projetada para alimentar amplificadores de mastro com mistura FI



FA 24 S



FA 24 MINI
FA 12 MINI

TABELA TÉCNICA

REFERÊNCIA		FA 24 S	FA 24 MINI	FA 12 MINI
Código		052003	052006	052005
Saídas	Nº	2	1	1
Frequências	MHz	47-862	47-1000	47 - 2150
Perdas de passagem	dB	<4	<2	<2
Tensão de saída	Vdc	24	24	12 / 13-18
Corrente máxima	mA	150	150	250
Alimentação	Vac	100/240	100/240	100/240
Dimensões	mm	86 x 65 x 23	47 x 71 x 23	47 x 71 x 23