

KIT AMPLIFICATORE PER PALO + ALIMENTATORE

KIT AM 361

+ **AM 361** easy mAgnek
+ **FA QC 242**  QuiCoax.

AM 361 easy mAgnek

- ✓ Grande facilità di installazione grazie al sistema di fissaggio magnetico integrato
- ✓ Montaggio con una sola mano
- ✓ Compatibile con qualsiasi supporto o palo presente sul mercato
- ✓ Facile, comodo e più sicuro lavorare in altezza
- ✓ Sistema di fissaggio magnetico Ek brevettato ed esclusivo
- ✓ Eccellente rapporto guadagno/livello di uscita
- ✓ Basso rumore
- ✓ Ampio margine di tensione di alimentazione
- ✓ Custodia in plastica ABS, IP 23, con coperchio autoportante e chiusura per cavi coassiali
- ✓ Amplificatore girevole per una facile connessione.

FA QC 242

- ✓ Alimentatori switching
- ✓ Dimensioni ultracompatte
- ✓ Adatto alla scatola di giunzione 80x80 mm
- ✓ Facile da installare, solo pochi secondi
- ✓ Sistema di connessione Quicoax
- ✓ Custodia quicoax in zama ad alta protezione
- ✓ Indicatore led di funzionamento
- ✓ Sistema quicoax di nuova generazione, connessione ancora più semplice



KIT AM 361



Imballaggio unico



80x 80 mm junction box installation



INFORMAZIONI TECNICHE

ARTICOLO		KIT AM 361
Codice		051032

ARTICOLO		AM 361 EASY MAGNEK
Ingressi		1 x UHF
Gamma di frequenza	MHz	470-694
Guadagno	dB	36
Regolazione	dB	18
Livello di uscita (DIN 45004B)	dB μ V	114
Figura di rumore	dB	<2
Tensione di alimentazione	Vdc	24
Passaggio di corrente		ON/OFF
Consumo di energia	mA	\leq 70

ARTICOLO		FA QC 242
Uscite	N°	2
Gamma di frequenza	MHz	47-1000
Perdita di inserzione	dB	<4
Tensione di uscita	Vdc	24
Corrente massima di uscita	mA	150
Alimentazione	Vac	100/240
Dimensioni	mm	62 x 60 x 22