

MICRO AMPLIFICATEURS D'APPARTEMENTS

MAA 20 L1 · MAA 20 L2 · MAA 22

- ✓ Ultra compact
- ✓ Deux options: Enfichable directement sur la prise TV avec le connecteur IEC (modèles MAA 20 L1 et L2) ou montage mural (modèle MAA 22)
- ✓ Atténuation configurable au pas de 5dB
- ✓ 2 sorties asymétriques (modèles MAA 20 L1 et L2)



MAA 20 L1 / L2



MAA 22

DONNEES TECHNIQUES

Modèles		MAA 20 L1	MAA 20 L2	MAA 22
Référence		111008	111010	111009
Nombre d'entrée	N.	1	1	1 (F)
Nombre de sorties	N.	2	2	1 (IEC)
Bandes de fréquences	MHz	47 -790	47-694	5-65 / 88-1000
Gain	dB	Sortie 1: 18 Sortie 2: 22	Sortie 1: 18 Sortie 2: 22	22
Atténuation	dB	5-10	5-10	5-10
Pertes Voie de retour	dB	-	-	1
Niveau de sortie DIN 45004B	dBμV	Sortie 1: 102 Sortie 2: 106	Sortie 1: 102 Sortie 2: 106	110
Pertes de retour	dB	>10		
Facteur de bruit	dB	<4		
Tension d'alimentation	Vac	12Vdc*		
Consommation	W	2,2		
Dimensions	mm	65 x 47 x 21		

*Livré avec bloc d'alimentation