

# MICRO AMPLIFICATORI DA INTERNO

MAA 20 L1 · MAA 20 L2 · MAA 22

- ✓ Design ultra compatto
- ✓ Due opzioni: montaggio diretto sulla presa TV tramite il connettore IEC (modelli MAA 20 L1 e L2) o montaggio a parete (MAA 22)
- ✓ Attenuazione lineare con incrementi di 5 dB
- ✓ 2 uscite asimmetriche (MAA 20 L1 e modelli L2)



MAA 20 L1 · L2



MAA 22

## TABELLA TECNICA

ARTICOLO		MAA 20 L1	MAA 20 L2	MAA 22
Codice		111008	111010	111009
Ingressi	N.	1	1	1 ( F )
Uscite	N.	2	2	1 ( IEC )
Frequenze	MHz	47 -790	47-694	5-65 / 88-1000
Guadagno	dB	OUT 1: 18 OUT 2: 22	OUT 1: 18 OUT 2: 22	22
Regolazione	dB	5-10	5-10	5-10
Perdite canale di ritorno	dB	-	-	1
Livello d'uscita DIN 45004B	dB $\mu$ V	OUT 1: 102 OUT 2: 106	OUT 1: 102 OUT 2: 106	110
Perdite di ritorno	dB	>10		
Figura di rumore	dB	<4		
Alimentazione	Vac	12Vdc*		
Consumo energetico	W	2,2		
Dimensioni	mm	65 x 47 x 21		

\*Compreso