

MODULADOR-ENCODER DIGITAL COFDM HD COM 2 ENTRADAS HDMI MD HD EASY PLUS

Excelente qualidade de modulação MER ≥ 33 dB. Resolução até 1080p
2 Entradas HDMI .

USB Gravação / Reprodução

Menu rápido. Ajuste fácil mediante teclas.

Programação avançada através de programa PC

Modulação em um único MUX de saída

| REFERÊNCIA | | MD HD EASY TWIN |
|-----------------------|------------|---|
| Código | | 122013 |
| EntradaS | | 2 x HDMI |
| VÍDEO | | |
| Resolução de vídeo | | 480p - 576p - 720p - 1080p |
| Compressão de vídeo | | H.264 |
| Vídeo rate | Kbps | 500-15000 |
| AUDIO | | |
| Compressão de áudio | | MPEG1-L2, AAC-LC |
| Audio rate | Kbps | 128, 192, 256, 320, 384 |
| MODULAÇÃO | | |
| Processamento DVB | | NIT, PID |
| Configurações DVB | | NID, ONID, Network ID, Network name, TS ID, Program ID, Program name, PMT PID, Video PID, Audio PID |
| Frequência de saída | MHz | 170-230 & 470-862 |
| Canal de saída | N. | 5...12 + 21...69 |
| Nível de saída | dB μ V | >80 |
| Atenuação | dB | 0...15 |
| MER | dB | ≥ 33 |
| Banda de frequências | MHz | 6, 7, 8 |
| Constelação | | QPSK, 16QAM, 64QAM |
| Modo | | 2K, 8K |
| FEC | | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7 |
| Intervalo de guarda | | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
| LCN | | EACEM, ITC, NORDIG |
| RF loop | dB | -2 |
| USB | | |
| Conector USB | | Gravação / Reprodução de arquivos .ts |
| Conector USB tipo B | | Programação através de PC |
| GENERAL | | |
| Tensão de alimentação | Vdc | +5 (Paso RF OUT opcional) |
| Consumo de energia | W | <4 |
| Tamanho | mm | 170 x 100 x 25 |
| Peso | kg | 0,6 |



MD HD EASY TWIN



CHD



HDM 90



HDM 90F

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

| CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO |
|--------|------------|---|
| 125001 | CHD | Cable HDMI / HDMI 1,5 m |
| 165009 | HDM 90 | Adaptador HDMI macho-HDMI fêmea 90° |
| 165010 | HDM 90F | Adaptador HDMI macho-HDMI fêmea 90° plano |