

Ek

EKSELANS BY ITS

MIX TV/SAT


**QuiCoax® F**  
 ↔ CONNECTOR
**MQCF TS**


- ✓ Coupleur/Découpleur 2 entrées TER-SAT
- ✓ Faible perte d'insertion
- ✓ Entrées SAT avec passage DC



MQCF TS


**QuiCoax® F**  
 ↔ CONNECTOR


MAINTENANT AVEC  
 LES **CONNECTEURS F**  
 DIRECTEMENT INSÉRÉS



TOUTES LES  
 RÉFÉRENCES  
**CONTIENNENT LES  
 CONNECTEURS  
 F DIRECTEMENT  
 INSÉRÉS**



**MIXER,**  
 AVEC TOUS LES  
 CONNECTEURS **DU  
 MÊME CÔTÉ**



VOUS POUVEZ LES  
**CONVERTIR EN  
 SOLUTION QUICOAX**  
 EN RETIRANT LES  
 CONNECTEURS F ET  
 AINSI PROFITER DE  
 TOUS LES AVANTAGES

**DONNEES TECHNIQUES**

Modèle		MQCF TS	
Référence		131006	
Entrées		TER	SAT
Fréquences	MHz	5-862	950-2300
Pertes d'insertion	dB	1	1,5
Réjection	dB	30	25
Passage de courant DC	mA	-	500
Sorties	N°	1= TER + SAT	