

AMPLIFICADOR DE LINHA

AL 302 ICT L1 · AL 302 ICT L2

- ✓ Excelente nível de saída diminuindo os efeitos da intermodulação
- ✓ Regulação de ganho e inclinação independente por entrada
- ✓ Saída de teste (-30dB)



AL 302 ICT L1



AL 302 ICT L2

TABELA TÉCNICA

REFERÊNCIA		AL 302 ICT L1		AL 302 ICT L2	
Código		102001		102017	
Entradas		TER	SAT	TER	SAT
Faixa de frequências	MHz	47-790	950-2150	47-694	950-2150
Ganho	dB	35	40	35	40
Regulação	dB	20	15	20	15
Inclinação		12	8	12	8
Nível de saída		117	120	117	120
Perdas de retorno	dB	> 10	> 8	> 10	> 8
Figura de ruído	dB	< 4	< 6	< 4	< 6
Saída TEST	dB	-30		-30	
Alimentação	Vac	90-264		90-264	
Consumo central	mA	350		350	