

AMPLIFICATORE DI LINEA

AL 362 ICT · AL 401 TS

Lte2

- ✓ Eccellente livello di uscita con riduzione degli effetti di intermodulazione
- ✓ Regolazione del guadagno e amplificazione indipendente degli ingressi.
- ✓ Con ingresso per un'alimentazione ridondante
- ✓ Uscita di prova (-30dB)
- ✓ Con meccanica migliorata in zama

Ek

EKSELANS BY ITS



AL 401 TS



Connettore Jack 2.1mm per alimentazione ridondante

SCHEDA TECNICA

ARTICOLO		AL 362 ICT		AL 401 TS	
		102021		102022	
Codice		102021		102022	
Ingressi		TER	SAT A / SAT B	TER	SAT
Intervallo di frequenze	MHz	47-694	950-2150	47-694	950-2150
Guadagno	dB	35	40	40	40
Regolazione	dB	20	15	20	15
Pendenza		12	8	12	8
Livello di uscita	dBμV	117 (DIN45004B)	120 (IMD3 -35dB)	120 (DIN45004B)	120 (IMD3 -35dB)
Perdite di ritorno	dB	> 12	> 8	> 12	> 12
Fattore di rumore	dB	< 8	< 7	< 5	< 7
Uscita TEST	dB	-30			
Alimentazione	Vac	100-240			
Consumo energetico	W	8			
Alimentazione ausiliaria	Vdc	12			