

AMPLIFICATORE PER PALO

AM 322 easy mAgnek

AM 402 easy mAgnek

Ltè2

- ✓ Grande facilità di installazione grazie al sistema di fissaggio magnetico integrato
- ✓ Montaggio a una mano
- ✓ Compatibile con qualsiasi supporto o palo sul mercato
- ✓ Facile, comodo e sicuro lavorare in altezza
- ✓ Sistema di serraggio magnetico Ek brevettato ed esclusivo
- ✓ Ottimo rapporto guadagno / livello di uscita
- ✓ Basso rumore
- ✓ Ampio margine di tensione di alimentazione
- ✓ Case in plastica ABS, IP 23, con coperchio autoportante e chiusura per cavi coassiali
- ✓ Amplificatore girevole per una facile connessione.



AM 322 EASY MAGNEK · AM 402 EASY MAGNEK

*Sistema di bloccaggio magnetico
Ek brevettato ed esclusivo*

INFORMAZIONI TECNICHE

REFERÊNCIA		AM 322 easy magnek		AM 402 easy magnek	
Código		051017		051018	
Entradas		UHF	UHF	VHF	UHF
Faixa de frequência	MHz	470-694	470-694	47-230	470-694
Ganho	dB	32	32	28	40
Regulação	dB	18	18	18	18
Nível de saída (DIN 45004B)	dBµV	114		114	
Figura de ruído	dB	<6		<2,5	
Tensão de alimentação	Vdc	24		24	
Passagem de corrente		ON/OFF		-	
Consumo de energia	mA	≤ 70		≤ 70	