

ALIMENTATORI SWITCHING

FA 24 S · FA 24 MINI · FA 12 MINI

- √ Ultra compatte
- √ Ad alte prestazioni
- √ Indicatore LED
- √ Discreta per uso domestico
- √ FA 12 MINI / FA 24 MINI Con possibilità di inserimento all'interno di scatole elettriche
- √ FA 12 MINI: Progettato ad hoc per alimentare amplificatori da palo con miscelazione SAT

Ek EKSELANS BY ITS



FA 24 S



FA 24 MINI
FA 12 MINI

TABELLA TECNICA

ARTICOLO		FA 24 S	FA 24 MINI	FA 12 MINI
Codice		052003	052006	052005
Uscite	N°	2	1	1
Frequenze	MHz	47-862	47-1000	47 - 2150
Attenuazione di passaggio	dB	<4	<2	<2
Tensione d'uscita	Vdc	24	24	12 / 13-18
Corrente maxima	mA	150	150	250
Alimentazione	Vac	100/240	100/240	100/240
Dimensioni	mm	86 x 65 x 23	47 x 71 x 23	47 x 71 x 23