

MICRO AMPLIFICADORES DE APARTAMENTO

MAA 20 L1 · MAA 20 L2 · MAA 22

- ✓ Tamaño ultra compacto
- ✓ Atenuación lineal en pasos de 5dB
- ✓ Salidas asimétricas (MAA 20)
- ✓ Enchufable en toma (MAA 20)



MAA 20 L1 / L2



MAA 22

TABLA TÉCNICA

REFERENCIA		MAA 20 L1	MAA 20 L2	MAA 22
Código		111008	111010	111009
Entradas	N.	1	1	1 (F)
Salidas	N.	2	2	1 (IEC)
Frecuencias	MHz	47 -790	47-694	5-65 / 88-1000
Ganancia	dB	OUT 1: 18 OUT 2: 22	OUT 1: 18 OUT 2: 22	22
Regulación	dB	5-10	5-10	5-10
Perdidas canal de retorno	dB	-	-	1
Nivel de salida DIN 45004B	dBμV	OUT 1: 102 OUT 2: 106	OUT 1: 102 OUT 2: 106	110
Pérdidas de retorno	dB	>10		
Figura de ruido	dB	<4		
Alimentación	Vac	12Vdc*		
Consumo de potencia	W	2,2		
Dimensiones	mm	65 x 47 x 21		

* Incluido