

MICRO AMPLIFICADORES DE APARTAMENTO

MAA 20 L1 · MAA 20 L2 · MAA 22

- ✓ Tamanho ultra compacto
- ✓ Atenuação linear em passos de 5dB
- ✓ Saídas assimétricas (MAA 20)
- ✓ Plugável na tomada (MAA 20)



MAA 20 L1 / L2



MAA 22

TABELA TÉCNICA

REFERÊNCIA		MAA 20 L1	MAA 20 L2	MAA 22
Código		111008	111010	111009
Entradas	N.	1	1	1 (F)
Saídas	N.	2	2	1 (IEC)
Faixas de Frequência	MHz	47 -790	47-694	5-65 / 88-1000
Ganho	dB	OUT 1: 18 OUT 2: 22	OUT 1: 18 OUT 2: 22	22
Regulação	dB	5-10	5-10	5-10
Perdas no canal de retorno	dB	-	-	1
Nível de Saída DIN 45004B	dBµV	OUT 1: 102 OUT 2: 106	OUT 1: 102 OUT 2: 106	110
Perdas de Retorno	dB	>10		
Figura de Ruído	dB	<4		
Alimentação	Vac	12Vdc*		
Consumo de Energia	W	2,2		
Dimensões	mm	65 x 47 x 21		

* Incluído