



EKSELANS BY ITS

MICRO CENTRAL DE LINHA

MCAL 381 LR



- ✓ Canal de retorno passivo
- ✓ Isolamento Classe A
- ✓ Caixa de zamac com dissipador de calor
- ✓ Indicação LED de funcionamento
- ✓ Compatível com o sistema Ekoax de distribuição de internet por cabo coaxial



MCAL 381 LR



MCAL 381 LR ABERTO

TABELA TÉCNICA

REFERÊNCIA		MCAL 381 LR
Código		061007
Entradas	Nº	1
Frequência	MHz	5-65 / 87-1000
Ganho	dB	-2 / 26-32
Regulação	dB	20
Nível de saída DIN 45004B	dBµV	114
Perdas de retorno	dB	>10
Figura de ruído	dB	<4
Alimentação	Vac	230 +/-10%
Consumo	W	2,5