

# MULTI DERIVADORES F PARA MULTISWITCHES

**MD 555 24 · MD 555 20 ·  
MD 555 16 · MD 555 12**

- √ Multi derivadores com 5 entradas, 5 derivações e 5 saídas principais
- √ Ideais para instalações com multiswitches
- √ Com passagem de corrente DC
- √ Classe A +10dB



**MD 555 XX**

## TABELA TÉCNICA

REFERÊNCIA		MD 555 24	MD 555 20	MD 555 16	MD 555 12
Código		090052	090053	090054	090055
Entradas		5			
Derivações		5			
Saídas principais		5			
Faixa de passagem	MHz	5-2400			
Perdas de inserção	dB	0,8 (862MHz) / 2 (2400MHz).	1 (862MHz) / 2,2 (2400MHz).	1,5 (862MHz) / 2,4 (2400MHz).	2,2 (862MHz) / 3,5 (2400MHz).
Atenuação de derivação	dB	24	20	16	12
Passagem de corrente		DC			
Classe		A +10dB			