



EKSELANS BY ITS

## MODULADOR-ENCODER DIGITAL COFDM HD MD HD EASY



Excelente calidad de modulación MER  $\geq 33$  dB

Resolución hasta 1080p

Indicación fuente HDMI activa

Menú rápido. Ajuste fácil mediante botones del canal y atenuación

Programación avanzada fácil mediante programa PC

REFERENCIA		MD HD EASY
Código		122008
Entrada		HDMI
<b>VÍDEO</b>		
Resolución de vídeo		480p - 576p - 720p - 1080p
Compresión de vídeo		H.264
Vídeo rate	Kbps	500-15000
<b>AUDIO</b>		
Compresión de audio		MPEG1-L2, AAC-LC
Audio rate	Kbps	128, 192, 256, 320, 384
<b>MODULACIÓN</b>		
Procesado DVB		NIT, PID
Configuración DVB		NID, ONID, Network ID, Network name, TS ID, Program ID, Program name, PMT PID, Video PID, Audio PID
Frecuencia de salida	MHz	170-230 & 470-862
Canal de salida	N.	5...12 + 21...69
Nivel de salida	dB $\mu$ V	>80
Atenuación	dB	0...15
MER	dB	$\geq 33$
Ancho de banda	MHz	6, 7, 8
Constelación		QPSK, 16QAM, 64QAM
Modo		2K, 8K
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7
Intervalo de guarda		1/4, 1/8, 1/16, 1/32
LCN		EACEM, ITC, NORDIG
Loop RF	dB	-2
<b>GENERAL</b>		
Tensión de alimentación	Vdc	+5
Consumo de potencia	W	<10
Tamaño	mm	150 x 99 x 46
Peso	g	215



MD HD EASY



CHD



HDM 90



HDM 90F

## ACCESORIOS OPCIONALES

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION
125001	CHD	Cable HDMI / HDMI 1,5 m
165009	HDM 90	Adaptador HDMI macho - HDMI hembra acodado 90°
165010	HDM 90F	Adaptador HDMI macho - HDMI hembra acodado 90°