

## MODULADOR-ENCODER DIGITAL COFDM HD COM EXTENSOR IR MD HD EASY PLUS

Excelente qualidade de modulação MER  $\geq 33$  dB. Resolução até 1080p  
Expansor infravermelho universal. Permite seleção de frequência de IR.

LOOP HDMI IN / OUT

USB Gravação / Reprodução

Menu rápido. Ajuste fácil mediante teclas, do canal, atenuação, frequências IR e Identificador de programa

Programação avançada através de programa PC

REFERÊNCIA		MD HD EASY PLUS
Código		122012
Entrada		HDMI
Saída		LOOP HDMI
<b>VÍDEO</b>		
Resolução de vídeo		480p - 576p - 720p - 1080p
Compressão de vídeo		H.264
Video rate	Kbps	500-15000
<b>AUDIO</b>		
Compressão de áudio		MPEG1-L2, AAC-LC
Audio rate	Kbps	128, 192, 256, 320, 384
Saída HDMI		LOOP
<b>MODULAÇÃO</b>		
Processamento DVB		NIT, PID
Configurações DVB		NID, ONID, Network ID, Network name, TS ID, Program ID, Program name, PMT PID, Video PID, Audio PID
Frequência de saída	MHz	170-230 & 470-862
Canal de saída	N.	5...12 + 21...69
Nível de saída	dB $\mu$ V	>80
Atenuação	dB	0...15
MER	dB	$\geq 33$
Banda de frequências	MHz	6, 7, 8
Constelação		QPSK, 16QAM, 64QAM
Modo		2K, 8K
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7
Intervalo de guarda		1/4, 1/8, 1/16, 1/32
LCN		EACEM, ITC, NORDIG
RF loop	dB	-2
<b>EXTENSÃO INFRAVERMELHO</b>		
Cabo com emissor IR - Freq		Incluído - 38/46/56
<b>USB</b>		
Conector USB		Gravação / Reprodução de arquivos .ts
<b>GENERAL</b>		
Tensão de alimentação	Vdc	+5 (Paso RF OUT opcional)
Consumo de energia	W	<4
Tamanho	mm	170 x 130 x 35
Peso	kg	0,6



MD HD EASY PLUS



CHD



HDM 90



HDM 90F



TMD



FA 505

## ACESSÓRIOS OPCIONAIS

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
125001	CHD	Cable HDMI / HDMI 1,5 m
165009	HDM 90	Adaptador HDMI macho-HDMI fêmea 90°
165010	HDM 90F	Adaptador HDMI macho-HDMI fêmea 90° plano
124003	TMD	receptor IR universal controle remoto *
124007	FA 505	Fonte de alimentação para TMD com saída USB

\* El MD HD EASY PLUS suporta múltiplos TMD (Não incluído)