

## MODULATORE / ENCODER COFDM HD CON 2 INGRESSI HDMI MD HD EASY TWIN

Eccellente qualità di modulazione. MER  $\geq 33$  dB. Risoluzione HD fino 1080p  
2 ingressi HDMI

Registratore / lettore USB

Menu rápido.

Modulazione in un MUX di uscita

Programmazione avanzata tramite software PC

ARTICOLO		MD HD EASY TWIN
Codice		122013
Ingressi		2 x HDMI
<b>VIDEO</b>		
Risoluzione video		480p - 576p - 720p - 1080p
Compressione video		H.264
Video rate	Kbps	500-15000
<b>AUDIO</b>		
Compressione audio		MPEG1-L2, AAC-LC
Audio rate	Kbps	128, 192, 256, 320, 384
<b>MODULAZIONE</b>		
Elaborazione DVB		NIT, PID
Impostazioni DVB		NID, ONID, Network ID, Network name, TS ID, Program ID, Program name, PMT PID, Video PID, Audio PID
Frequenza di uscita	MHz	170-230 & 470-862
Canale di uscita	N.	5...12 + 21...69
Livello di uscita	dB $\mu$ V	>80
Attenuazione	dB	0...15
MER	dB	$\geq 33$
Intervallo di frequenze	MHz	6, 7, 8
Costellazione		QPSK, 16QAM, 64QAM
Modo		2K, 8K
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Intervallo di guardia		1/4, 1/8, 1/16, 1/32
LCN		EACEM, ITC, NORDIG
RF loop	dB	-2
<b>USB</b>		
Connettore USB		Registrazione / riproduzione di file .ts
Connettore USB tipo B		Per programmazione PC
<b>GENERAL</b>		
Tensione di alimentazione	Vdc	+5 (Passo RF OUT opzionale)
Consumo energetico	W	<4
Dimensione	mm	170 x 100 x 25
Peso	kg	0,6



MD HD EASY TWIN



CHD



HDM 90



HDM 90F

## ACCESSORI OPZIONALI

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
125001	CHD	Cable HDMI / HDMI 1,5 m
165009	HDM 90	Adattatore HDMI maschio-HDMI femmina a 90°
165010	HDM 90F	Adattatore HDMI maschio-HDMI femmina a 90°