

Ek

EKSELANS BY ITS

MISTURADOR


QuiCoax® F
 ↔ CON CONECTOR
MQCF TS

- ✓ 2 entradas TER-SAT
- ✓ Baixas perdas de passagem
- ✓ Com passagem de corrente na entrada SAT

**MQCF TS**

QuiCoax® F
 ↔ CON CONECTOR


AGORA COM **CONECTOR F**
JÁ INSERIDO.



INCLUI
CONECTORES F
JÁ INSERIDOS



MISTURADOR,
COM TODOS OS
CONECTORES EM **UM**
ÚNICO LADO



VOCÊ PODE
CONVERTÊ-LOS EM
QUICOAX RETIRANDO
OS **CONECTORES F**
E ASSIM DESFRUTAR
DE TODAS AS SUAS
VANTAGENS. **MÁXIMA**
VERSATILIDADE

TABELA TÉCNICA

REFERÊNCIA		MQCF TS	
Código		131006	
Entradas		TER	SAT
Frequências	MHz	5-862	950-2300
Perdas de inserção	dB	1	1,5
Rejeição	dB	30	25
Passagem de corrente	mA	-	500
Saídas	Nº	1= TER + SAT	